



NovoConnect NC-X900 die Visuelle Kommunikationsplattform für high-end Besprechungsräume

Hochauflösendes 4K Mirroring und Digital Signage

NovoConnect NC-X900 ist das Flaggschiff, das jedes vorhandene Display in ein kabelloses Kollaborationssystem verwandelt. Mit 4K Auflösung für Mirroring und mit Digital Signage Player, um nach dem Meeting den Bildschirm effektiv zu nutzen. Die Nutzer vom NC-X900 können vom dualen WiFi Netzwerk profitieren, um Miracast separat zu nutzen und auch Mac OS, iOS (Airplay) und Android (Google Cast). Gäste können mit dem optionalen USB Launcher Plus an dem Meeting teilnehmen

Funktionen

- 4K zu 4K Spiegelung
- Win-10 Miracast Spiegelung
- PoE Power-over-Ethernet
- Remote Manager, AES-256 Verschlüsselung,
- Duales Netzwerk
- Duales Video decoding 4k zu 4k für zwei Videoquellen zur gleichen Zeit
- Wireless Collaboration und Digital Signage



MODELL		NC-X900
BYOD	BYOD - unterstützte OS	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits und 64 bits), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android
		Windows 10 Miracast
	Split Screen	Bis zu 4, in dynamischen Layout
	Mirroring Auflösung	bis 4K-UHD, 30 fps
	Ausgabeauflösung	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FUNKTIONEN	Collaboration NovoConnect App	Windows 10 erweiterte Desktop Funktion, Moderator Funktion, AirNote für Annotations, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard
	Produktivität	QR Code Scan
	Digital Signage	NovoDS Digital Signage Duales Video Decoding, einfache Gestaltung, flexible Playlist Erstellung, Audio, Photos und Videos für Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr
	Netzwerk Bild- schirmübertragung	NT Live Sender und Empfänger für kabellose Bildschirmübertragung
	Sicherheit	ISO 27001, Duales Netzwerk, WiFi & LAN, AES-256 Verschlüsselung Kensington Schloß, Meeting ID, PIN Code Verschlüsselung
	Erweiterte Hardware Funktionen	AirPlay; Bluetooth Discovery, Sleep Timer, 5GHz WiFi Hotspot
ANSCHLÜSSE	WiFi	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R mit 2 externen Antennen Dual WiFi Module (eines nur für Miracast)
	Ausgänge	HDMI-Out, Audio-Out (3.5mm jack)
	Eingänge	Ethernet RJ45 (PoE); USB Type A x 1; USB Type C x 1; microSD Slot; HDMI-In; Line-In 3.5mm mini jack; RS-232 jack; DC Jack Power-In
SYSTEM	CPU	Six-core ARM
	Speicher	16GB
ALLGEMEIN	Power	AC Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz. Output AC adapter: 5V/3A. Verbrauch: 15W
	Abmessungen (LxBxH)	195.8 x 139.8 x 28 mm
	Gewicht (netto)	446g
	Zubehör	2x Antennen, HDMI Kabel, USB Kabel, Power Adapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Document Kit
	Optionales Zubehör	LauncherPlus(WQL-400), LauncherOne und NovoDS Cloud
	Garantie	3 Jahre

NC-X900 Anschlüsse



Launcher Plus Funktionen

Optionaler Plug & Play USB Launcher für Anwendungen ohne Softwareinstallation direkt vom Laptop



© Copyright 2021 Vivitek. Vivitek ist eine registrierte Handelsmarke der Delta Electronics, Inc. DLP® und das DLPLogo sind registrierte Handelsmarken von Texas Instruments. Alle technischen Daten unterliegen möglicher Veränderung. Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands. Tel: +31 20-8003960, Fax: +31 208003999, EMail: info@vivitek.eu. Referenznummer: 02/2021